アクセサリ

コントロールユニット

項目	形式	形F3SP-B1P	形G9SA-300-SC ＊
適応センサ		形F3SN-A、形F3SN-B、形F3SH-A	
電源電圧		DC24V±10%	
消費電力		DC1.7W以下（センサの消費電流は含まず）	DC24V：0.7W以下（センサの消費電力含まず）
動作時間		100ms以下（センサの応答時間は含まず）	300ms以下（センサの応答時間、バウンス時間含まず）
応答時間		10ms以下（センサの応答時間は含まず）	10ms以下（センサの応答時間、バウンス時間含まず）
リレー出力	接点数	3a＋1b	3a
	定格負荷	AC25V 5A（cosφ＝1）、DC30V 5A L/R＝0ms	AC250V 5A
	定格通電電流	5A	
接続方式	センサ間	M12コネクタ（8ピン）	
	その他	端子台	
質量（梱包状態）		約280g	約300g
付属品		取扱説明書	

＊詳細につきましては、**形G9SA-300-SC**の取扱説明書をご覧ください。

セッティングコンソール

項目 形式	形F39-MC11
適応センサ	形F3SN-A、形F3SH-A
電源電圧	DC24V±10%（センサから供給）
接続方式	専用コード（付属）
質量（梱包状態）	360g
付属品	分岐コネクタ（1個）、専用コード（2m）、コネクタキャップ（1個）、取扱説明書

セッティングコンソールの詳細につきましては、商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

大型表示灯

項目 形式	形F39-A01PR-L（投光器用）形F39-A01PR-D（受光器用）	形F39-A01PG-L（投光器用）形F39-A01PG-D（受光器用）
適応センサ	形F3SN-A□□□□P□□-01（-03、-04、-05）＊ 形F3SH-A09P03-01	
光源	赤色LED	緑色LED
電源電圧	DC24V±10%（センサから供給）	
消費電流	50mA以下（センサから供給）	
接続方式	M12コネクタ（8ピン）	
質量（梱包状態）	約80g	

＊-04、-05でご使用の場合、表示灯の固定が別途必要です。
またF3SN-Bでは入光時に点灯のモードでのみご使用になれます。

スリット付きスパッタ保護カバー

項目 形式		形F39-HS□□□□A-14	形F39-HS□□□□B-14	形F39-HS□□□□A-25 形F39-HSH09A-03	形F39-HS□□□□B-25 形F39-HSH09B-03
適応センサ		形F3SN-A□□□□P14（-01）		形F3SN-A□□□□P□□（-01） 形F3SN-B□□□□P□□（-01） 形F3SH-A09P03（-01）	
検出距離（代表値）＊	カバー 1枚使用時	3m	2m	5.5m	3.5m
	カバー 2枚使用時	1m	0.5m	2m	1m
相互干渉を起こさない距離（代表値）	カバー 1枚使用時	6.5m	4.8m	12.2m	7.8m
	カバー 2枚使用時	2.4m	1.2m	4.4m	2.1m

＊受光レベル表示灯が5個すべて点灯する最大距離。

耐環境対応ケース

項目 形式	形F39-HP□□□□-14	形F39-HP□□□□-25 形F39-HPH09-03
適応センサ	形F3SN-A□□□□P14（-01）	形F3SN-A□□□□P□□（-01） 形F3SN-B□□□□P□□（-01） 形F3SH-A09P03（-01）
検出距離特性	0.2～6m	0.2～10m
保護構造 ＊	IEC規格 IP67	
材質	ケース：アクリル、ゴム：NBR60、取りつけ金具：SUS316L、ねじ：SUS316L	

＊IP67の確保には、製品に添付の取扱説明書に記載の「ご使用上の注意」に従ってねじを締めつけてください。